



Battery Trim Small 3L

■ 04.6480.08B - Quecksilber

LED Einbauleuchte. Für jeden Optikkörper ist ein Netzgerät erforderlich.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	3	Nettolumen (lm)	1768
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	16.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch

LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	29
Beam angle C90-270 (°)	29



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5391	0.52
2	1348	1.04
3	599	1.56
4	337	2.08
5	216	2.59

Luminous flux luminaire
1768 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Quecksilber
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	149
Gewicht (kg)	1.61
Drehung (°)	40

Battery Trim Small 3L



Honeycomb
08.8495.14



Continuous current power supply of
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y
Dali 2
60.9222



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188



SKY BLUE FILTER
08.8503.65.OD



Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W
60.9160



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



BLUE FILTER
08.8503.64.OD



AMBER FILTER
08.8503.66.OD



RED FILTER
08.8503.67.OD



HOT LIGHT
08.8503.69



COLD LIGHT
08.8503.CL



DAYLIGHT
08.8503.DL



NEODIMIUM
08.8503.ND