



Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Flood

Update

05.7405.GL - Gold

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig. Diffusorlinse inbegriffen.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1014
Leistung (W)	13W	Halterungen	Decke, eingebaut
Systemleistung (W)	13.4	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45
UGRL	15
Effizienz (lm/W)	75



Beam Angle:	45°
h(m)	E(lx) D(m)
1	1834 0.83
2	458 1.67
3	204 2.50
4	115 3.34
5	73 4.17


Luminous flux luminaire
1014 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	18	Notfall	Ohne
Strom (mA)	700	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, 0-10V, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac		

Physikalisch

Farbe	Gold	Neigung (°)	20
Ausrichtung	einstellbar	Drehung (°)	360
Rand	yes	Lichtflekdurchmesser80 (mm)	
Einbautiefe (mm)	150	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Gewicht (kg)	0.24		



Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Flood



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467



Continuous current power supply,
dimnable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Non dimmable continuous current
power supply. 15-30W, 220/240V
-50/60Hz with power current selected
through adjustable switch. 350mA –
15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W /
500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA –
26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no
regulable
60.9592



Continuous current power supply of
10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700
mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



Continuous current power supply of
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y
Dali 2
60.9222



Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188