

## Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Medium

Update

05.7401.B1 - Weiss

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig. Diffusorlinse inbegriffen.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	982
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	13.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
Effizienz (lm/W)	73






Beam Angle:	26°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	2756	0.47
	2	689	0.93
	3	306	1.40
	4	172	1.87
	5	110	2.33

Luminous flux luminaire  
982 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Spannung (V)	17,8	Notfall	Ohne
Strom (mA)	700	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, 0-10V, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		



### Physikalisch

Farbe	Weiss	Neigung (°)	20
Ausrichtung	einstellbar	Drehung (°)	360
Rand	yes	Lichtfleckdurchmesser	80
Einbautiefe (mm)	150	(mm)	
Gewicht (kg)	0,241		

## Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Medium



Continuous current power supply,  
Mains dimming, leading & trailing edge  
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /  
350mA-17W / 400mA-19W /  
450/500/600/650/700/750/800/900mA –  
20W  
60.9467



Continuous current power supply,  
dimnable Casambi 220/240V-50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-  
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /  
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W  
/750/800/900/950/1000/1050/1200mA –  
38W  
60.9207



Non dimmable continuous current  
power supply. 15-30W, 220/240V  
-50/60Hz with power current selected  
through adjustable switch. 350mA –  
15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W /  
500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA –  
26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no  
regulable  
60.9592



Continuous current power supply of  
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /  
400/450/500/550/600/  
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.  
switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188



Continuous current power supply of  
10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA  
– 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700  
mA – 20W, Dali 1 switch.  
60.8847



Continuous current power supply of  
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550  
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y  
Dali 2  
60.9222