

Easy Kap Ø 80 Plus Fixed Optic Flood

Update

05.7447.CU - Kupfer

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig. Diffusorlinse inbegriffen.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	960
Leistung (W)	13W	Halterungen	Decke, eingebaut
Systemleistung (W)	13.4	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45
UGRL	14
Effizienz (lm/W)	71



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1656	0.83
2	414	1.66
3	184	2.49
4	103	3.32
5	66	4.14



Luminous flux luminaire
960 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	18	Notfall	Ohne
Strom (mA)	700	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		


Treiber-Typ

Ausgeschlossen
nicht
dimmbarer ,
Dimmable DALI
2, 0-10V,
Electronic
dimmbare
CASAMBI,
Elektronisch
dimmbare 1-10 V,
Elektronisch
dimmbare DALI,
Triac



Physikalisch

Farbe	Kupfer	Lichtfleckdurchmesser80
Ausrichtung	fest	(mm)
Rand	yes	Lebensdauer (L70
Einbautiefe (mm)	150	L80B50
Gewicht (kg)	0.24	B10)



Easy Kap Ø 80 Plus Fixed Optic Flood



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2
60.9222



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W
60.9467



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188



Non dimmable continuous current power supply. 15-30W, 220/240V -50/60Hz with power currentsselected through adjustable switch. 350mA – 15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W / 500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA – 26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no regulable
60.9592