

Johnny 120 Light Source

■ 03.0805.14 - Schwarz

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Es wird ein Gerät als Lichtquelle benötigt.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1607
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	18W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Scheinwerfer
40
40



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4070	0.73
2	1017	1.46
3	452	2.18
4	254	2.91
5	163	3.64

Luminous flux luminaire
1607 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Frequenz (Hz)
Spannung (V)
Dimmbar
Treiber

50/60
36.00
Yes
remote
Ausgeschlossen
nicht
dimmbarer ,
Dimmable DALI
2, Electronic
dimmbare
CASAMBI,
Elektronisch
dimmbare 1-10 V,
Elektronisch
dimmbare DALI,
Triac

Notfall
Isolationsklasse
Ohne
III

Treiber-Typ



Physikalisch

Farbe
Ausrichtung
Einbautiefe (mm)
Gewicht (kg)
Neigung (°)

Schwarz
einstellbar
160
0.50
40

Note

Einmalige Referenz für Trim- oder No-Trim-Deckeneinbau. 08.0555.00=enthält weißer Rahmen, um den Trim-Einbau zu vervollständigen. 08.0505.00=enthält, optional, weißer und schwarzer Rahmen, um den Trim-Einbau zu vervollständigen.

Johnny 120 Light Source



Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Continuous current power supply of
30-50W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300mA – 34W / 350 mA -39W / 400 mA –
45W / 450 – mA – 50W / 500 mA – 56W
/ 550/600/650/700mA – 60W switch.Dali1,
Dali 2, 0/1-10V or push dimming
60.8837

Snoot shielding cone
08.0526.00

Elliptical lens
08.8431.00



Continuous current power supply.
230/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
350mA – 17W / 500mA – 24W / 700/ 750
mA – 32W switch by trailing and
leading edge dimming, mains dimming
or push dimming
60.8534



Continuous current power supply of
10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700
mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



Snoot shielding cone
08.0526.40



Flood lens
08.8432.00



Continuous current power supply of
18W, 220/240V – 50/60Hz with 450 mA
supply voltage Mains dimming, trailing
edge
60.9268



Honeycomb
08.8428.00