


Decofix Round 2L

■ 09.3115.14A - Schwarz

Einbaulichtquelle für 2 LED-Lampen. Ohne Netzgerät. Für jeden Optikkörper ist ein Netzgerät erforderlich.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	2	Nettolumen (lm)	471
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	9.2W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Strahlungswinkel (°)	39
Beam angle C90-270 (°)	37



Beam Angle: 39°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	925	0.67
2	231	1.34
3	103	2.02
4	58	2.69
5	37	3.36

Luminous flux luminaire
471 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	126
Gewicht (kg)	0.80

Note

Alle Versionen verfügen, integriert in der Lichtquelle, über Abschirmzylinder in einer der Farben Schwarz, Gold oder Silber. Diese können untereinander ausgetauscht werden.



Decofix Round 2L



Continuous current power supply, 1-10V, regulable Mains, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 500mA – 10W
60.9411



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W
60.9160



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2
60.9222



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188